EBASE · MANUAL DE UTILIZARE

Rapoo VT3 Gen-2 MAX
Mouse de gaming wireless, alb

Rezumat în limba română al ghidului de pornire rapidă al producătorului (VT3 / VT3 MAX), completat cu informații din fișa producătorului de pe Amazon. Nu înlocuiește documentele originale și informațiile de pe ambalaj.

Important la încărcare. Nu conecta cablul USB la mouse în timpul încărcării wireless: se pornește simultan încărcarea prin cablu, iar produsul se poate deteriora.

1. Ce conține pachetul

- 1 mouse de gaming wireless Rapoo VT3 Gen-2 MAX, alb
- 1 receptor 2,4 GHz, în compartimentul de sub mouse
- 1 cablu de încărcare și date USB-A la USB-C
- 1 adaptor USB-A la USB-C, pentru receptor
- 1 bandă antialunecare
- Patine de rezervă pentru mouse (PTFE)

Se vând separat: modulul de încărcare wireless conform standardului Qi (manualul îl indică) și stația de încărcare wireless P5. Nu sunt incluse în pachet.

2. Prezentarea mouse-ului

Cod	Element
A	buton dreapta
B	buton stânga
C	rotiță de derulare și buton central
D	buton DPI+
E	buton DPI−
F	buton înainte
G	buton înapoi
H	comutator de pornire (dedesubt)
I	buton personalizabil
J	compartiment pentru receptor
K	indicator de alimentare și de conectare
L	port de încărcare USB-C

3. Date tehnice

Model (manual comun VT3 / VT3 MAX)	0113M-04 / 0113M-03
Conectare	wireless 2,4 GHz (receptor) sau cu cablu USB-C
Banda de frecvență a transmisiei	2402–2480 MHz; putere radio maximă transmisă 5 dBm / 3,16 mW (declarația din manual)
Senzor	PixArt PAW3950, până la 30.000 DPI, reglabil separat pe X și Y (fișa Amazon)
Rată de raportare	până la 8.000 Hz nativ, wireless (fișa Amazon)
Switch-uri	optice Rapoo, până la 120 de milioane de clicuri (fișa Amazon)
Autonomie	până la 750 de ore la 1.000 Hz (fișa Amazon)
Greutate	53 g
Dimensiuni	126,2 × 68,2 × 42,4 mm
Sisteme de operare	Windows, macOS (aplicația Rapoo A HUB)

4. Conectare wireless 2,4 GHz

1. Scoate receptorul din compartimentul de sub mouse.
2. Introdu receptorul în adaptorul USB-A la USB-C.
3. Conectează adaptorul la capătul USB-C al cablului din pachet, iar capătul USB-A al cablului la calculator (schema din manual).
4. Pune comutatorul de pornire de sub mouse pe ON.

Indicatorul de conectare al mouse-ului	Înseamnă
clipește roșu de 5 ori	se conectează
se stinge (roșu)	conectat

5. Conectare cu cablu

Conectează cablul USB între mouse și calculator. Indicatorul de conectare clipește roșu de 5 ori, iar indicatorul de alimentare rămâne alb: mouse-ul se conectează și se încarcă în același timp.

6. Încărcarea

Cu cablu

Conectează cablul USB-C la mouse și la un încărcător de 5 V, la un calculator sau la o baterie externă.

Indicator de alimentare	Stare
roșu, clipește de două ori pe secundă, 5 secunde	baterie slabă
alb, aprins	se încarcă
alb, stins	complet încărcat

Wireless

Încărcarea wireless funcționează cu un modul compatibil Qi, care se cumpără separat. Nu conecta cablul USB în timpul încărcării wireless.

7. Lumina receptorului

Nivelul bateriei mouse-ului

Culoare	Nivel
verde	100–80 %
galben-verzui	80–60 %
galben	60–40 %
portocaliu	40–20 %
roșu	20–0 %

Schimbarea nivelului DPI

La fiecare schimbare a nivelului DPI, lumina receptorului clipește de 3 ori în culoarea nivelului:

Nivel	Culoare
1	roșu
2	portocaliu
3	galben
4	verde
5	cyan
6	albastru
7	violet

8. Driver și aplicația Rapoo A HUB

1. Intră pe www.rapoo.com.
2. Caută „VT3/VT3 MAX" (sau „A HUB") și urmează instrucțiunile de instalare.

Din aplicație poți regla DPI separat pe X și Y, poți atribui butoanelor taste și macro-uri, poți ajusta unghiul senzorului și poți salva profiluri în memoria mouse-ului (fișa Amazon). Pentru economisirea energiei, producătorul cere actualizarea driverului la ultima versiune.

9. Probleme frecvente (din fișa producătorului)

Driverul nu recunoaște mouse-ul pe macOS

Adaugă A HUB în lista de accesibilitate: Setări sistem > Confidențialitate și securitate > Accesibilitate.

Nu obții 8.000 Hz în testele de raportare

Pentru 8 kHz, jocul trebuie să suporte 8K, iar sistemul să aibă: procesor Intel i7 de generația a 9-a sau mai nou, monitor de 240 Hz sau mai mult cu G-Sync/FreeSync dezactivat și Windows 11 Moment 3 (KB5027303) sau mai nou.

10. Reciclare

- **Ambalaj:** materialele sunt reciclabile; elimină-le conform reglementărilor locale.
- **Baterii:** bateriile uzate nu se aruncă la gunoiul menajer, ci la un punct de colectare. Acoperă cu bandă adezivă polii bateriilor parțial descărcate, ca să eviți scurtcircuitul.
- **Aparat:** simbolul pe produs arată că este echipament electric și electronic; la sfârșitul vieții se predă la un punct de colectare.

Nu modifica produsul.

11. Date de contact

Producător	Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd 22, Jinxiu Road East, Pingshan District, Shenzhen, China E-mail: aftersales@rapoo.com
Persoană responsabilă în UE	Syntropic EU (Globerex Spain Soluciones SLU) Calle Torcal, 2, 5D, 28041 Madrid, Spania E-mail: globerexspain@gmail.com
Vândut de	EBASE SOFT S.R.L. (eBase.ro). Garanție 2 ani pentru persoane fizice și 1 an pentru firme, retur în 14 zile.

Document pregătit de eBase după ghidul de pornire rapidă Rapoo VT3 / VT3 MAX (2 pagini, mai multe limbi) și după fișa producătorului de pe Amazon. Traducerea este un rezumat; în caz de neconcordanță, contează documentele originale și informațiile de pe ambalaj.